



| 項 目 | | VSM-28ML-D |
|---------|-------|---|
| 專案記憶體容量 | | 32K Words Flash ROM |
| DI輸入 | 差動 | 4點200KHz多功能高速輸入 |
| | DC24V | 4點50KHz多功能高速輸入 + 8點10mS |
| DO輸出 | 線驅動 | 4點200KHz + 4點 |
| | 電晶體 | 4點0.5A NPN 電晶體輸出 |
| 通訊界面 | | USB 編程通訊埠 + 內建CP1 (RS-485) 通訊埠 + 可擴充CP2 ~ CP3 通訊埠 |
| 擴充機能 | | 可安裝記憶卡，可安裝3個擴充卡，可擴充DIO模組及8個特殊模組 |
| 電源供給 | | DC24V -15% / +20% |
| 外部接線方式 | | 5mm 固定式歐規端子台 |

